


HRT 8770 TWIN

DVB-T2 HD-Receiver für freenet TV mit 2 Empfangsteilen, USB-Rekorder und Media-Player

freenet TV

Einfach. Besser.
Fernsehen über
DVB-T2 HD.



DVB-T2 HD



XORO HRT 8770 TWIN

- Receiver für digitales Antennenfernsehen (DVB-T/T2 HD)
- Empfängt SD/qHD-, HD- und FullHD-Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)
- Irdeto-Entschlüsselungssystem für Programme der privaten Sender
- Zertifiziert für den Empfang von **freenet TV**
- USB-**Aufnahmefunktion und Timeshift**
- **TWIN-Tuner** (zwei Empfangsteile) für zwei Aufnahmen zur selben Zeit
- **HDMI-** (bis zu Full HD/1080p) und **USB-Port**
- Versorgungsspannung (+5V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- 7-Segment-**LED-Display** (4 Stellen)
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videotext**
- **Leistungsfähiger HD Media Player** - unterstützt MKV-Dateien

XORO HRT 8770 TWIN

Technische Daten

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	12V DC/1A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	max.: 12W; Typisch: 9W; Standby: <0,4W
Abmessungen	185x125x38mm
Gewicht	0,5kg (Receiver, Fernbedienung und Netzteil)

2x DVB-T/T2 Tuner

Eingangsfrequenz	174-230MHz, 470-858MHz
Impedanz	75Ohm
Antennenversorgung	5V, max. 50mA (zuschaltbar)
Speicherplätze	1000 Sender
Favoritengruppen	8 (individuell benennbar und sortierbar)

Dekoder

Videokodierung	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1 bis zu 1920x1080p
Videauflösung	ISO/IEC 11172 Layer I & II
Audiokodierung	

Anschlüsse

Video/Video	HDMI (bis 1080p), 3,5mm AV ¹
Antenne	Antenneneingang (IEC)
Daten	USB 2.0, Ethernet, Chipkartenleser (UICC 2FF) ²

Anzeigen und Bedienelemente

Display	7-Segment LED, 4 Stellen
Nahbedienung	6 Tasten (Standby, OK, Sender +/-, Lautstärke +/-)

Media Player

Speichermedien	USB-Massenspeichergeräte mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265
Audio	MP3
Bilder	JPEG, BMP

USB Rekorder³

Speichermedien	USB-Massenspeichergeräte mit FAT32/NTFS
Aufnahmeformat ⁴	TS-Datei
Timer-Anzahl	64
Timer-Wiederholung	Einmal/täglich/wöchentlich/Mo. - Fr./Sa. - So.
Weiteres	Timeshift, Sofort-Aufnahme, Timer-Aufnahme, 2 Aufnahmen zur selben Zeit, 2 Timer-Aufnahmen zur selben Zeit, Wiedergabe vorhandener Aufnahmen während laufender Aufnahmen

Netzwerk (Stand 01/2017)

Funktionen	Wettervorhersage, RSS-FeedReader
------------	----------------------------------

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

Passendes Zubehör (separat erhältlich)

AV-Kabel (Klinke zu Cinch)	Artikelnummer: ACC400514
----------------------------	--------------------------

Lieferumfang

- **XORO HRT 8770 TWIN**
- **Fernbedienung**
- **Bedienungsanleitung**
- **Netzteil**

Noch mehr Vielfalt! Mit dem XORO **HRT 8770 TWIN** erleben Sie das digitale Antennenfernsehen der nächsten Generation. Viele Programminhalte in brillanter Bildqualität – bis hin zu **Full HD**. Dank des integrierten Irdeto-Entschlüsselungssystems empfangen Sie mit dem Receiver nicht nur die öffentlich rechtlichen Sender sondern auch die **privaten Programme**. Das Irdeto Cloaked CA kommt ohne Zusatzmodule und Chipkarten aus.

Die Erstinstallation des Receivers ist **nach wenigen Tastendrücken abgeschlossen**. Übersichtliche und einfach **verständliche Bildschirmmenüs** erleichtern die weiteren Einstellungen sowie den täglichen Betrieb.

Durch Anschluss eines USB-Speichergerätes verwandelt sich der XORO HRT 8770 TWIN in einen **Rekorder mit Timeshift-Funktion**. Der Receiver verfügt über **zwei Empfangsteile**, daher sind zwei Aufnahmen unterschiedlicher Sender zur gleichen Zeit möglich.



Handelsdaten

Abmessungen OVP	265x206x59mm
Gewicht OVP	0,73kg
Exportkartonmaße	431x320x286mm
Verpackungseinheit	10Stk.
Exportkartongewicht	7,9kg
EAN	4260427610947
Artikelnummer	SAT100571



www.xoro.de

Kundendienst 04161 800 24 24

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Telefon: 04161 800 24 0
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

¹ proprietär, Adapterkabel erforderlich

² Das Irdeto Cloaked CA des Receivers erfordert keine Chipkarte. Der Kartenleser ist für eine eventuelle zukünftige Verwendung vorhanden.

³ Verschlüsselte Sender können die Aufnahme- und Timeshift-Funktion abschalten oder einschränken.

⁴ Aufnahmen werden verschlüsselt auf dem Aufnahme-Laufwerk gespeichert und können nur von dem Gerät wiedergegeben werden, welches die Aufnahme ursprünglich gemacht hat. Zukünftige Firmware-Versionen legen Aufnahmen von unverschlüsselten Sendern unverschlüsselt auf dem Aufnahme-Laufwerk ab.