

## FP Serie (400/600/800/1k/1.5k/2k)

[fsp-europe.com/de/fp-series-4006008001k1-5k2k/](http://fsp-europe.com/de/fp-series-4006008001k1-5k2k/)

FP 400/600/800 3D

FP 400/600/800 Front

FP 400/600/800 Back

FP 400/600/800 Colorbox

FP 1000/1500/2000 Front

FP 1000 Back

FP 1000 Colorbox

FP 1500/2000 Back

FP 1500/2000 Colorbox



Die USV Reihe FP Line-Interactive bietet stabilen und zuverlässigen Schutz mit skalierbarer Laufzeit. Eine ideale Lösung für PC User, Kleinunternehmer sowie kleinere Telekom Anwendungen.

Der integrierte Microprozessor Controller garantiert hohe Zuverlässigkeit. Mit simulierter Sinuskurve und Kaltstartfunktion ist die FP Serie eine ausgezeichnete Wahl.

### Ausstattung:

- Exzellente Microprozessorsteuerung garantiert hohe Zuverlässigkeit
- Boost-Buck-Spannungswandler für stabile Spannung
- Automatischer Neustart während AC-Wiederherstellung
- Kompakte Größe
- Simulierte Sinuswelle
- Aus-Modus-Ladevorgang
- Kaltstartfunktion

### Spezifikationen:

Modell	FP 400	FP 600	FP 800	FP 1000	FP 1500	FP 2000

<b>Kapazität</b>	400 VA / 240W	600 VA / 360W	800 VA / 480W	1000 VA / 600W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
<b>Mögliche Werkskonfigurationen</b>	110 / 120 VAC oder 220 / 230 / 240 VAC					
<b>Eingang / Spannungsumfang</b>	81-145 / 162-290 VAC					
<b>Eingangsfrequenz</b>	60/50 Hz (auto sensing)					
<b>Ausgangsspannung</b>	220V nominal					
<b>Ausgang / Frequenzumfang</b>	50 Hz or 60 Hz $\pm$ 1 Hz					
<b>Ausgang / Transfer Zeit</b>	Typisch 2-6 ms					
<b>Ausgang / Kurvenverlauf (Batt. Modus)</b>	Simulierte Sinuskurve					
<b>Batterie Typ &amp; Anzahl</b>	12 V / 4.5 AH x 1	12V / 7 Ah x 1	12V / 9 Ah x 1	12V / 7 Ah x 2	12V / 9 Ah x 2	12 V / 9 AH x 2
<b>Sicherungs-Zeit (1 PC Last@120W)</b>	5 min.	10 min.	15 min.	20 min.	25 min.	30 min.
<b>Typische Aufladezeit</b>	4-6 Std. bis 90% Kapazität					
<b>Anzeige / AC Modus</b>	Grünes Licht					
<b>Anzeige / Batterie Modus</b>	Grünes blinken					
<b>Anzeige / Fehler</b>	✘					
<b>Überlast-Schutz</b>	✓					
<b>Entlade-Schutz</b>	✓					
<b>Überlade-Schutz</b>	✓					
<b>Alarm / Batterie Modus</b>	Ton alle 10 Sekunden					
<b>Alarm / Schwache Batterie</b>	Ton jede Sekunde					
<b>Alarm / Überlast</b>	2 Töne pro Sekunde					
<b>Alarm / Batteriewechsel Alarm</b>	Ton alle 2 Sekunden					



<b>Alarm / Fehler</b>	Durchgehender Ton					
<b>Steckplätze</b>	2x Schuko			4x Schuko		
<b>Abmessungen (BxHxT @ Vertikal) mm</b>	279 x 101 x 142			320 x 130 x 182		
<b>Gewicht (kg)</b>	3.55	4.25	4.9	8.2	10.4	11
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	0-90% RH @ 0-40°C (nicht kondensierend)					
<b>Geräuschentwicklung</b>	weniger als 40dB					
<b>Management / Optionaler USB / RS-232 Port</b>	Unterstützt Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux und MAC					

**EAN Code:**

FP Series 400

FP Series 600

FP Series 800

4711140489391

4711140489247

4711140489254



FP Series 1k

FP Series 1.5k

FP Series 2k

4711140487649

4711140487656

4711140487663



