



Ei INFORMATIKA d.o.o.
Bulevar Svetog Cara Konstantina 82-84, 18000 Niš
Tel: 018/550-752, 550-929
Faks: 018/550-712
Prodajno-servisni centar
Vojvode Mišića 62, 18000 Niš
Tel: 018/521-185, 244-184
E-mail: komercijala@eierc.com
www.eierc.com

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

Mobilna Ticket

САДРЖАЈ:

1.	ОСНОВНА ПРАВИЛА ЗА РАД СА МОВИКА ТИКЕТ	3
2.	РЕЖИМ ПРОДАЈЕ	4
	2.1. ПРОДАЈА СА ПОПУСТОМ	4
	2.2. ПРОДАЈА ПОВРАТНЕ КАРТЕ	4
	2.3. ПОНАВЉАЊЕ ИСТЕ ПРОДАЈЕ	5
	2.4. БРИСАЊЕ ПОГРЕШНОГ УНОСА	5
3.	РЕЖИМ – ИЗВЕШТАЈИ БЕЗ ПОНИШТАВАЊА	5
4.	РЕЖИМ – ИЗВЕШТАЈИ СА ПОНИШТАВАЊЕМ	6

1. ОСНОВНА ПРАВИЛА ЗА РАД СА МОВІКА TICKET

УКОЛИКО СЕ НЕ ПРИДРЖАВАТЕ УПУТСТВА, МОЖЕ ДОЋИ ДО БЛОКАДЕ ИЛИ КВАРА КАСЕ!

Штампач касе МОВІКА TICKET ради са катурима за папир следећих димензија: Ø 40 mm (највише); ширина 55±2 mm.

За време замене катура са папиром не сме да дође до падања чиода, спајалица и других чврстих предмета у механизам штампача.

Не дирајте механизам штампача за време рада.

Покушаји да се штампа на другим врстама папира, налепницама, фолијама које нису поменуте у овом упутству изазивају квар механизма штампача.

После стављања папира, не вуците га силом кроз механизам штампача.

Ако се механизам штампача понаша необично за време рада, одмах искључите касу.

У случају квара механизма штампача обратите се сервисеру. Не покушавајте да га сами демонтirate.

Батерија МОВІКА TICKET мора да се напуни пре првог укључивања касе.

Укључите уређај за пуњење батерије одмах после дуготрајног штампања јер се батерија празни, а тиме рад апарата може да се погорша.

Акумулаторску батерију МОВІКА TICKET може да замени само овлашћени сервисер.

Не преливати касу водом, уљем, запаљивим материјама и сл.

Уређај се чисти сувом, а ако је веома испрљана, благо навлаженом крпом. Не користите бензин или друге разређиваче и хемикалије за чишћење апарата.

**ЗА СВА ОШТЕЋЕЊА НАСТАЛА НЕПРАВИЛНИМ И НЕСАВЕСНИМ РУКОВАЊЕМ
ОДГОВОРНОСТ СНОСИ ЛИЦЕ КОЈЕ РУКУЈЕ КАСОМ!**

2. РЕЖИМ ПРОДАЈЕ



Улазак у режим продаје врши се притиском на тастер **1** на тастатури касе. На дисплеју се исписује:

OPERAt 01

Уписати редни број кондуктера (нпр. за првог кондуктера упишије се 01, за другог 02 ...) и притиснути тастер **ЗБИР**. На дисплеју се исписује:

P _ _ _ _ _

Унети унапред дефинисану осмоцифрску лозинку кондуктера и притиснути тастер **ЗБИР**. Овим је уређај уведен у режим продаје, а на дисплеју пише **0.00**.

Продаја се врши укуцавањем шифре (броја) релације, а затим се притиска тастер **АРТ**.

<шифра релације> → АРТ

Може се вршити продаја само оних релација које су унапред, од стране администратора, унете у меморију касе.

2.1. ПРОДАЈА СА ПОПУСТОМ

Уколико је то потребно могуће је клијенду дати попуст на цену карте:

<вредност попуста> БК <шифра релације> → АРТ

2.2. ПРОДАЈА ПОВРАТНЕ КАРТЕ

КОЛ <шифра релације> → АРТ

Могуће је извршити и продају повратне карте са попустом:

КОЛ <вредност попуста> БК <шифра релације> → АРТ

2.3. ПОНАВЉАЊЕ ИСТЕ ПРОДАЈЕ

Уколико је неку продају потребно поновити више пута, после извршене продаје притискати тастер **ПНВ** онлико пута колико пута је потребно поновити продају:

<шифра релације> → АРТ → ПНВ → ПНВ ...

2.4. БРИСАЊЕ ПОГРЕШНОГ УНОСА

Када се, грешком, укуца погрешна шифра (број) релације, садржај са дисплеја је могуће избрисати притиском на тастер **БР**. Такође, било какав погрешан унос преко тастатуре може се обрисати овим тастером пре него што се да команда за штампу.

ПАЖЊА: После притиска тастера **АРТ**, тј. после извршене продаје, сторнирање (брисање), није могуће!

Повратак у основни мени врши се притиском на тастер **УКЉ/ИСК**.

3. РЕЖИМ – ИЗВЕШТАЈИ БЕЗ ПОНИШТАВАЊА

ИЗВЕШТАЈИ БЕЗ ПОНИШТАВАЊА (X – извештаји) су извештаји који служе за интерну контролу, не врше нулирање касе, и могу се радити више пута у току дана.

Улазак у режим ИЗВЕШТАЈИ БЕЗ ПОНИШТАВАЊА врши се притиском на тастер **2** на тастатури касе. На дисплеју се исписује:

OPERAt 01

Уписати редни број кондуктера (нпр. за првог кондуктера уписије се 01, за другог 02 ...) и притиснути тастер **ЗБИР**. На дисплеју се исписује:

P _ _ _ _ _

Унети унапред дефинисану осмоцифрарску лозинку администратора и притиснути тастер **ЗБИР**.

На десној страни дисплеја се исписује: **1 – 6**, што значи да је каса уведена у режим X – извештаја.

- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ ПОРЕСКЕ СТОПЕ** притиснути тастер **1**
- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ АРТИКЛИ** притиснути тастер **2**
- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ АРТИКЛИ ПРОМЕТ** притиснути тастер **3**
- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ ОПЕРАТЕР #nn** притиснути тастер **4**
- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ ПРОМЕТ** притиснути тастер **5**
- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ ПРОМЕТ ОД ДО** притиснути тастер **6**
- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ ПРОМЕТ КОМЕ ЈЕ ПРИДРУЖЕН ЛИСТИНГ СВИХ ПРОДАТИХ КАРАТА** од последњег нулирања притиснути тастер **ЗБИР**

НАПОМЕНА: Да би ИЗВЕШТАЈ АРТИКЛИ ПРОМЕТ радио коректно, неопходно је на крају сваког радног дана, приликом ликвидатуре, **ОБАВЕЗНО** урадити **ИЗВЕШТАЈ АРТИКЛИ ПРОМЕТ-НУЛИРАЊЕ!** који се ради из режима **ИЗВЕШТАЈИ СА ПОНИШТАВАЊЕМ**.

4. РЕЖИМ – ИЗВЕШТАЈИ СА ПОНИШТАВАЊЕМ

ИЗВЕШТАЈИ СА ПОНИШТАВАЊЕМ (Z – извештаји) су извештаји који врше нулирање дневног промета и дневног броја карата.

Улазак у режим **ИЗВЕШТАЈИ СА ПОНИШТАВАЊЕМ** врши се притиском на тастер **3** на тастатури касе. На дисплеју се исписује:

P _ _ _ _ _

Уписати унапред дефинисану лозинку администратора и притиснути тастер **ЗБИР**. На дисплеју се исписује:

1-6-5tL –tL

чиме је каса уведена у режим Z – извештаја.

- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ ПОРЕСКЕ СТОПЕ** притиснути тастер **1**
- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ АРТИКЛИ** притиснути тастер **2**
- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ АРТИКЛИ ПРОМЕТ** притиснути тастер **3**
- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ АРТИКЛИ ПРОМЕТ-НУЛИРАЊЕ!** притиснути тастер **МЗБ**
- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ ОПЕРАТЕР #nn** притиснути тастер **4**
- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ ПРОМЕТ** притиснути тастер **5**
- За израду извештаја **ИЗВЕШТАЈ ПРОМЕТ ОД ДО** притиснути тастер **6**
- **За ИЗВЕШТАЈ ПРОМЕТ – НУЛИРАЊЕ!** касе притиснути тастер **ЗБИР**.

ИЗВЕШТАЈ ПРОМЕТ – НУЛИРАЊЕ! ради се на крају дана приликом ликвидатуре. Израдом овог извештаја дневни бројач броја продатих карата враћа се на нулу. Такође се нулира и дневни бројач промета.