

## Elektronischer Transformator 105 W



Elektronischer Transformator, funkentstört,  
gesichert gegen Übertemperatur, Überlast,  
Leerlauf und Kurzschluß (reversibel), 2  
Ein-/ 3 Ausgänge

Artikel-Nr.	040 154 105
Verwendungszweck	Niedervolt-Halogenbeleuchtung
Spannung	Primär 230 V / Sekundär 11.6 V AC
Leistung	20 - 105 W
Eingang	Klemmen, durchschleifbar
Ausgang	Klemmen, 3 Ausgänge
Maße / Gewicht	145 x 38 x 28 mm / 120 g
Prüfzeichen	CE   
Regellieferzeit	1-2 Tage