

## Elektronischer Transformator 120 V / 12 V, 150 W



Elektronischer Transformator, für 110 V- / 120 V-Netze, gesichert gegen Übertemperatur, Überlast, Leerlauf und Kurzschluß (reversibel)

Artikel-Nr.	120 142 150
Verwendungszweck	Niedervolt-Halogenbeleuchtung in 120 V-Netzen (z.B. USA)
Spannung	Primär 120 V / Sekundär 12 V AC
Leistung	50 - 150 W
Eingang	Leitungen
Ausgang	Leitungen
Maße / Gewicht	130 x 44 x 35 mm / 160 g
Prüfzeichen	
Regellieferzeit	1-2 Tage