

AWG - Tableau de conversion

AWG est la mesure américaine des tailles de fils et signifie **American Wire Gauge**. Avec une autre méthode de fabrication des fils, on obtient une mesure différente de celle qui est utilisée pour les sections de fils en Europe. Les sections métriques ne correspondent donc pas tout à fait à une dimension AWG.

Le tableau ci-dessous présente les dimensions métriques correspondant à AWG.

AWG	Section en mm ²	Equivalent métrique en mm ²
0000 (4/0)	107.2	120
000 (3/0)	85.01	95
00 (2/0)	67.43	70
1	42.4	50
2	33.62	35
4	21.15	25
6	13.3	16
8	8.37	10
10	5.26	6
12	3.31	4
14	2.08	2.5
16	1.31	1.5
18	0.823	1
19	0.653	0.75
20	0.518	0.75
21	0.41	0.5
22	0.326	0.34
24	0.205	0.25
26	0.129	0.14